

1	VDC +	컨트롤러 전원 입력 DC 8~32[V]
2	VDC -	
3	MAIN L	한전 전압 입력 1P-2W 입력 AC 220[V] ± 15[%]
4	MAIN N	
5	GEN PT U	발전 전압 입력 1P-3W, 3P-3W, 3P-4W 입력 MAX AC 550[V]
6	GEN PT V	
7	GEN PT W	마그네틱 필드 컷업 입력 MIN AC 0.7[V]
8	GEN PT N	
9	MPU +	
10	MPU -	

릴레이 출력 무전압 점검으로 출력됨 예뉴에서 항목 설정 가능 MAX 250[V], 5[A] 출력	RELAY 1	36 35
	RELAY 2	34 33
	RELAY 3	32 31
	RELAY 4	30 29
	RELAY 5	28 27
	RELAY 6	26 25
	RELAY 7	24 23
	RELAY 8	22 21

11	DI COM+	DI 공통전원 VDC+ 입력 접점 입력 매뉴얼서 항목 설정 가능 고장, 기능, 제어 접점으로 사용 DC- 입력
12	DI 1	
13	DI 2	
14	DI 3	
15	DI 4	
16	DI 5	
17	DI 6	
18	DI 7	
19	DI 8	
20	DI 9	

속도센서 입력 (MPU)	: AC 0.7[V]이상
온도센서 입력 2점	: RTD (Water / Oil)
압력센서 입력 1점	: RTD (Oil)
통신포트	: TTL-RS485 컨버터 필요 (옵션)
디지털 입력	: 설정가능 9점 / 제어전원 (VDC-)입력
디지털 출력	: 설정가능 8점 / AC 250[V] 5[A]



(주) 아이씨디

Drawing Name	Sequence Diagram	
Drawing No.	42.99591-0033	Sheet 1 / 1